



HORUS
PHOTOVOLTAIC
PROTECTION



**PROTECTING
THE WORLD**

FOTOVOLTAICOS

FUSIBLES & BASES PORTAFUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

PMX 1100V DC

Bases portafusibles PV
para fusibles cilíndricos

PMX

14x51



10x38



14x51



22x65



CORRIENTE ASIGNADA
50A

TENSIÓN ASIGNADA
690V AC
1100V DC

POTENCIA DISIPABLE MÁXIMA
6W

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20

NORMAS

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
UL4248-1
UL4248-19
UL486E



Base portafusibles modular que ofrece una tensión asignada de 1100V DC

Base portafusibles modular para utilizar con fusibles cilíndricos talla 10x38 según norma IEC/EN 60269.

Diseño compacto, de dimensiones reducidas.

Zonas de ventilación optimizadas para una mejor disipación del calor.

Fabricadas con materiales de calidad

- Contactos de cobre electrolítico plateados.
- Materiales plásticos autoextinguibles y de alta resistencia a la temperatura.
- Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS.



Amplia gama de accesorios disponible.

Accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE Uni /CAJA
480005	PINZA PARA UNIÓN MULTIPOLAR	12
485356	PASADOR DE UNIÓN MULTIPOLAR PMX-14/22	12
485258	SOPORTE CANDADO PMX-14	5
485266	ACCESORIO PROTECCIÓN ESPECIAL IP20 PMX-14	12
485656	ACCESORIO PROTECCIÓN TORNILLOS	12
485271	ACCESORIO CONEXION ESPECIAL TORNILLO PMX-14	12

Referencias


REFERENCIA	INDICADOR	POLOS	MÓDULOS	EMBALAJE Uni /CAJA
485250	—	1P	1	6/90
485251	—	2P	2	3/45
485252	•	1P	1	6/90
485253	•	2P	2	3/45



Datos técnicos

Corriente asignada	50A	
Tensión asignada	690V AC 1100V DC	
Potencia disipable máxima	6W	
Potencia disipada por polo	80% $I_n > 0,52W$ 100% $I_n > 0,88W$	
Categoría de empleo según EN 60947-3	690V > AC-21B 1100V DC > DC-20B	
Grado de polución	3	
Índice de protección ►FIG. 4	IP20	
Tensión asignada soportada al impulso	6kV U _{imp}	
Resistencia al cortocircuito	30kA	
Temperatura ambiente de servicio	-40°C ... 70°C (con accionamiento del tirador) -50°C ... 80°C (sin accionamiento del tirador)	
Temperatura de almacenaje	-50°C ... 80°C	
Coeficiente de aplicación en bases multipolares	POLOS	Factor reducción de la corriente
	1 ... 4	1
	5 ... 7	0,95
	≥ 8	0,9
Corrección de corriente admisible en función de la temperatura ambiente	20° C	1
	30° C	0,95
	40° C	0,90
	50° C	0,80
	60° C	0,70
	70° C	0,60

Dimensiones



Peso

1P	101gr
2P	202gr

Peso sin embalaje

Normas

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
UL4248-1 Portafusibles
UL4248-19 Portafusibles fotovoltaicos
UL486E Terminales de conexión


Características de utilización

Fijación sobre raíl DIN/EN standard

DIN 46277/1-3 (EN50022)
Clip con fijación de 2 posiciones

Capacidad de embornado


Utilizar cables de cobre

CABLES	MÉTRICO	AWG	CONEXIONADO
1	1,5...35mm ² Rígido	8....16 AWG Rígido	
	1,5...25mm ² Flexible	6....16 AWG Flexible	
2 Misma sección y tipo	1,5...16mm ² Rígido	6....16 AWG Rígido / Flexible	
	1,5...10mm ² Flexible		

Terminales de conexión

El uso de terminales de conexión puede permitir aumentar la sección de cable de embornado.

Montaje de terminales recomendado::



El uso de terminales podría no garantizar el grado de protección IP20.

Punteras

Se recomienda el uso de punteras en cables de sección $\leq 2,5\text{mm}^2$



El producto se suministra con los bornes abiertos y listos para conectar

Accesorios

FIG. 1 | Ensamblado multipolar

Sistema estándar de DF, 3 clips y 1 pasador entre cada unión entre polos

480005	PINZA PARA UNIÓN MULTIPOLAR
485356	PASADOR DE UNIÓN MULTIPOLAR





FIG. 2 | Identificación con etiqueta

Abrir la pieza porta-etiquetas con la base totalmente cerrada, o totalmente abierta, posicionar la etiqueta en el interior y cerrar



Medidas etiqueta **16x10mm**

Par de apriete en bornes

2,5...3 Nm
22...26 lb.in

Tornillos con huella combinada

RANURA + PZ2

Unión multipolar

► FIG. 1

Bases con indicador luminoso de fusión

VERSIÓN NEÓN
350...1100V DC

Portaetiquetas para la identificación del circuito

► FIG. 2
Tamaño adecuado de etiqueta: 16x10 mm

Zona especial precintado base

cable de Ø1,5 mm

Accesorio para bloqueo de la base mediante candado

► FIG. 3
(máx. 3 candados de Ø 3mm)

Accesorios

FIG. 3 | Bloqueo mediante candado

Para evitar la maniobra y conexión, con la base abierta, posicionar el accesorio "Soporte candado", haciéndolo deslizar por las guías, y cubriendo la zona del cartucho fusible. (Se puede utilizar con y sin fusible en el interior)

Introducir el candado por las dos aberturas simétricas y cerrarlo.


485258 SOPORTE CANDADO



FIG. 4 | Protección IP20 especial

Posicionar el reductor en las entradas de cable, cuando se quiere conseguir grado de protección IP20 con cables finos

485266 ACCESORIO PROTECCIÓN ESPECIAL IP20 PMX-14



Para obtener un grado IP20 con protección de cable de $\varnothing \leq 6$ mm, utilizar el **accesorio de protección especial**






FIG. 5 | Accesorio conexión especial tornillo PMX-14

485271 ACCESORIO CONEXION ESPECIAL TORNILLO PMX-14



Accesorios

FIG. 6 | Instrucciones reemplazo indicador de fusión


1

Abrir la base portafusible



2

Usando un destornillador plano, extraer la tapeta con una ligera rotación de la herramienta



3

Cambiar el indicador de fusión.
Introducir con un ligero ángulo la tapeta en el tirador.





FIG. 7 | Accesorio protección tornillos

Accesorio de protección que evita la manipulación de los tornillos y mejora el grado de protección

485656 ACCESORIO PROTECCIÓN TORNILLOS





PROTECTING THE WORLD

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA


SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
BARCELONA · SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS INTERNACIONAL

Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@dfelectric.es

VENTAS NACIONAL

Tel. 93 475 08 64
Fax 93 480 07 76
comercial@dfelectric.es



dfelectric.es



De acuerdo a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) el material eléctrico no debe formar parte de los residuos habituales. Este símbolo alerta a los usuarios de que estos productos deben reciclarse según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.



El logotipo "experto electrotécnico" marcado sobre los productos incluidos en la presente ficha técnica indica que la instalación de estos productos debe ser realizada por personal experto con conocimientos especializados.



Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.



Advertencias de seguridad
Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos.



Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Los productos descritos en este documento han sido diseñados, desarrollados y ensayados de acuerdo a una normativa específica. Se consideran componentes que son integrados formando parte de una instalación, máquina o equipo. La garantía y responsabilidad del correcto funcionamiento general del conjunto corresponde al fabricante de la instalación, máquina o equipo.

DF ELECTRIC no puede garantizar las características de una instalación, máquina o equipo que ha sido diseñado por un tercero. Una vez que se ha seleccionado un producto, el usuario debe comprobar que es apropiado para su aplicación, mediante las verificaciones y/o ensayos que considere oportunos.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.