

CILINDRICOS

FUSIBLES & BASES PORTAFUSIBLES

neutros
para fusibles cilíndricos

CIL



8x32

10x38

14x51

22x58

**PROTECTING
THE WORLD**

Tubos neutros para fusibles cilíndricos

Neutros cilíndricos para tallas 8x32, 10x38, 10x85, 14x51 y 22x58.

Fabricados en latón con protección de estaño.

Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico)



Datos técnicos

Intensidad nominal máxima

8x32 → 25A
10x38 → 32A
14x51 → 50A
22x58 → 125A


Tensión nominal

hasta 1000V AC/DC

Referencias

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE Uni /CAJA
430000	TUBO NEUTRO 8x32	10/100
431000	TUBO NEUTRO 10x38	10/100
432000	TUBO NEUTRO 14x51	10/50
433000	TUBO NEUTRO 22x58	10/50

Dimensiones



REF

A

B

C

430000

Ø 8,5 +0.1

Ø 6,5 +0.5

31,5 +0.3

431000

Ø 10,3 +0.1

Ø 8,5 +0.5

38 +0.3 / -0.6

432000

Ø 14,3 +0.1

Ø 12 +0.5


51 +0.3 / -0.5

433000

Ø 22,2 +0.1

Ø 19 +0.5

57 +0 / -1



PROTECTING THE WORLD

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA


SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
BARCELONA · SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS INTERNACIONAL

Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@dfelectric.es

VENTAS NACIONAL

Tel. 93 475 08 64
Fax 93 480 07 76
comercial@dfelectric.es



dfelectric.es



De acuerdo a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) el material eléctrico no debe formar parte de los residuos habituales. Este símbolo alerta a los usuarios de que estos productos deben reciclarse según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.



El logotipo "experto electrotécnico" marcado sobre los productos incluidos en la presente ficha técnica indica que la instalación de estos productos debe ser realizada por personal experto con conocimientos especializados.



Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.



Advertencias de seguridad
Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos.



Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Los productos descritos en este documento han sido diseñados, desarrollados y ensayados de acuerdo a una normativa específica. Se consideran componentes que son integrados formando parte de una instalación, máquina o equipo. La garantía y responsabilidad del correcto funcionamiento general del conjunto corresponde al fabricante de la instalación, máquina o equipo.

DF ELECTRIC no puede garantizar las características de una instalación, máquina o equipo que ha sido diseñado por un tercero. Una vez que se ha seleccionado un producto, el usuario debe comprobar que es apropiado para su aplicación, mediante las verificaciones y/o ensayos que considere oportunos.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.